

## РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ Я120М1-011

Предназначен для автоматического поддержания напряжения на зажимах генератора переменного тока автомобилей **МАЗ, КАМАЗ, ЛАЗ** с генератором типа Г273-В, -Г.

Поставляется в сборе со щеточным узлом.

Регулятор напряжения выполнен на микрокорпусной элементной базе по технологии поверхностного монтажа.

Изделие имеет посезонную регулировку уровня регулируемого напряжения. Регулировка осуществляется винтом "З-Л".

### Технические характеристики:

Номинальное напряжение:.....28В

Регулируемое напряжение:

-высокое.....29,5±0,5В  
(винт завернут - положение "З")

-низкое.....27,5±0,4В  
(винт вывернут - положение "Л")

Максимальный ток возбуждения....5А

Масса:.....0,2кг

### Рекомендации по монтажу

1. Установить изделие на предварительно очищенное от грязи посадочное место генератора и надежно закрепить винтами.
2. Выводные наконечники соединить с соответствующими выводами генератора.



## РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ Я120М1-011

ТУ 4573-001-44378337-99  
СДЕЛАНО В РОССИИ

Дата продажи

Штамп продавца

**Гарантийный срок** - 2 года с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации прибора, отсутствия признаков вскрытия и нарушения внешнего вида регулятора, наличия штампа продавца и даты продажи. Гарантия не распространяется на щетки.

### Адрес изготовителя:

ЗАО «Энергомаш»  
248009 г. Калуга,  
Грабцевское шоссе, 43, стр.20  
тел/факс (4842) 58-07-31  
E-mail: info@12v.ru  
Http://www.12v.ru