



ИНДИКАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ИН2-3-04

Предназначен для цифрового отображения значения напряжения в цепи постоянного тока.

Индикатор выполнен на трехзначной светодиодной матрице зеленого свечения. Прибор поставляется в комплекте с соединительными проводами.

Прибор имеет **универсальную применяемость**.

Технические характеристики:

Диапазон измерений:.....8-30В
Напряжение питания:.....8-30В
Дискретность:.....0,1В
Погрешность, не более:.....0,1В
Потребляемый ток, не более:....0,03А
Масса комплекта, не более:....0,035кг
Габаритные размеры
светодиодной матрицы:...22,5x14x7,2мм
Габаритные размеры индикатора:.....
.....38x20x11мм
Длина провода питания:.....1,5м

Адрес изготовителя:

ЗАО «Энергомаш»
248009 г. Калуга,
Габцево-ское шоссе, 43, стр.20
тел/факс (4842) 58-07-31
E-mail: info@12v.ru
Http://www.12v.ru

Рекомендации по монтажу

Работы по установке индикатора производить при отключенной аккумуляторной батарее

1. Разместить и закрепить индикатор в удобном для установки и визуального контроля месте.
2. Подключить индикатор к измеряемой цепи, соблюдая полярность (черный - "-", красный - "+").

Примечание. Для подключения к клеммам АКБ или проводам электрических цепей, рекомендуется использовать кольцевые наконечники и щупы, поставляемые отдельно.

Дата продажи

Штамп продавца

Гарантийный срок - 1 год с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, отсутствия признаков нарушения целостности изделия, наличия штампа продавца и даты продажи.