



ИНДИКАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ИН5-3-04

Предназначен для цифрового отображения значения напряжения в цепи постоянного тока.

Индикатор выполнен на трехзначной светодиодной матрице зеленого свечения. Прибор поставляется в комплекте с соединительными проводами.

Прибор имеет **универсальную применяемость**.

Технические характеристики:

Диапазон индикации:.....8-30В
Напряжение питания:.....8-30В
Дискретность:.....0,1В
Погрешность, не более:.....0,1В
Потребляемый ток, не более:....0,03А
Масса, не более:.....0,03кг
Габаритные размеры:.....Ø 34x17мм
Длина провода питания:.....1,5м

Адрес изготовителя:

ЗАО «Энергомаш»
248009 г. Калуга,
Грабцевское шоссе, 43, стр.20
тел/факс (4842) 58-07-31
E-mail: info@12v.ru
Http://www.12v.ru

Рекомендации по монтажу

**Работы по установке индикатора
производить при отключенной
аккумуляторной батарее**

1. Выбрать место, подходящее для установки и визуального контроля индикатора (панель толщиной 1...4мм)
2. Просверлить отверстие диаметром 30...31 мм и зафиксировать в нем корпус индикатора.
3. Подключить индикатор к измеряемой цепи, соблюдая полярность (черный - "-", красный - "+").

Дата продажи

Штамп продавца

Гарантийный срок - 1 год с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации индикатора, отсутствия признаков вскрытия и нарушения целостности изделия, наличия штампа продавца и даты продажи.